

Wie funktioniert das Anlernen zwischen Treiber und Fernbedienung?

Das geht schnell und einfach so:

1. LED-Panel am Wandschalter ausschalten (stromlos machen) - für ca. 10 Sekunden
2. Strom einschalten » das LED-Panel leuchtet
3. Nun nacheinander folgende Tasten auf der FB drücken:
 - Zifferntaste "1"
 - Taste "ID"
 - Zifferntaste "1"
 - Taste "ID"
4. Das LED-Panel wird kurz dunkel
(Selten passiert nach obiger Abfolge "1-ID-1-ID" kein kurzer Blinker. Dann sofort noch ein drittes Mal „Zifferntaste 1“ und „Taste ID“ wiederholen - nun sollte das LED-Panel aber kurz dunkel werden)
5. Sofort am Wandschalter ausschalten (stromlos machen) - für ca. 10 Sekunden

Der Anlernvorgang ist nun abgeschlossen und das LED-Panel sollte sich nun nach dem Einschalten mit der FB steuern lassen.

Anmerkung:

Bitte darauf achten, dass die Programmierung (siehe Punkt 3-5) innerhalb von 10 Sekunden erfolgen muss. Sonst wurde der Vorgang vielleicht nicht korrekt gespeichert.

Hinweis:

Mit der Zifferntaste "1" wurde das LED-Panel auf Kanal 1 programmiert. Jedes weitere LED-Panel kann eine eigene Kanalnummer bekommen und wird dadurch getrennt schaltbar bzw. ansteuerbar.